

Smartvest Trådløs Sirene

Art.-Nr. FUSG35000A



-
- Udvidelse af Smartvest til alarmering inde og ude
 - Hurtig, trådløs montering uden kabelføring, takket være batteridrift
 - Afskrækkende alarmering med kraftig sirene (op til 100 dB) og rødt LED-blitzlys
 - Robust, vejrbeskyttet sirene (IP44)
 - Automatisk supervision: Funktionstests og tilbagemelding til Smartvest-alarmcentralen flere gange om dagen
 - Tilbagemelding til Smartvest-alarmcentralen ved lavt batteriniveau
 - Batterilevetid op til 2 år
 - Sabotagebeskyttelse takket være vægafrivningskontakt
-

Den Smartvest Trådløs Sirene er udstyret med en kraftig sirene (op til 100 dB) og et rødt LED-blitzlys til alarmering inden- og udendørs. Den kan monteres uden kabelføring takket være batteridrift (batterilevetid op til 2 år), og et lavt batteriniveau meldes straks til alarmcentralen. For at kunne give en optimal sikkerhed har den trådløse Smartvest-sirene sabotagebeskyttelse takket være en vægafrivningskontakt.

Smartvest Trådløs Sirene

Art.-Nr. FUSG35000A

Beskyttelsesklasse IP	44
Bredde	112 mm
Certificeringer	CE
Husmateriale	ABS
Højde	300 mm
Leveringsomfang 01 beskrivelse	sirene
Leveringsomfang 01 mængde	1
Leveringsomfang 02 beskrivelse	C-batteri
Leveringsomfang 02 mængde	4
Leveringsomfang 03 beskrivelse	Strømforsyning inkl. EU-, AU- og UK-adapter
Leveringsomfang 03 mængde	1
Leveringsomfang 04 beskrivelse	Monteringsmateriale
Leveringsomfang 04 mængde	1
Leveringsomfang 05 beskrivelse	Kvikguide
Leveringsomfang 05 mængde	1
Lydtryk	100 dB
Lysfarve	Rød
Lyskilde	LED
Længde	102 mm
Maks. driftstemperatur	50 °C

Maks. luftfugtighed	80 %
Maks. rækkevidde, modtage (bygning)	30 m
Min. driftstemperatur	-10 °C
Modulation	FSK
Monteringssted	Udendørs
Mål	112x300x102 mm
Nettovægt	0,87 kg
Spændingsforsyning DC	5 V
Strømforbrug	< 200mA mA
Trådløs frekvens	868 MHz